

Anlage eines SIP-Accounts in einer Fritz!Box

Zugangsdaten

Benutzername	<input type="text" value="500000"/>
Kennwort	<input type="text" value="xxxxxxxx"/>
Registrar	<input type="text" value="xxx.xxxxxxxxx.xx"/>
Proxy-Server	<input type="text"/>

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Nach Eingabe der Daten auf weiter klicken.

Folgende Anmelde Daten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	089123456789
Benutzername	500000
Registrar	xxx.xxxxxxxxx.xx

Im nächsten Schritt werden die Anmelde Daten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Prüfung der Daten. Wenn diese OK sind wieder auf Weiter klicken.

Nachdem der Account angelegt worden ist muss in den Einstellungen des Accounts noch eine Änderung vorgenommen werden: im Bereich Leistungsmerkmale muss der Punkt Rufnummernunterdrückung (CLIR) von „Auto“ auf „CLIR über RFC 3323(id)“ umgestellt werden und dann mit OK bestätigt werden.

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
<input type="text" value="089123456789"/>	<input type="text" value="089123456789"/> <input type="button" value="X"/>

Rufnummernformat

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

Landesvorwahl Keine Ohne Präfix (49) Mit Präfix (0049)

Ortsvorwahl Keine Ohne Präfix (89) Mit Präfix (089)

Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.

Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.

Telefonie-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan
(internationale Vorwahl 011 statt 00)

Eigene Rufnummer im internationalen Rufnummernformat übermitteln

Suffix für
Internetrufnummern

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummernunterdrückung
(CLIR)

Rufnummerübermittlung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235

Paketgröße in Millisekunden
in Senderichtung

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Der Anbieter unterstützt MWI (RFC 3842)

Der Anbieter unterstützt kein REGISTER-fetch

Einrichtung eines Faxgerätes in der Fritz!Box

Die Anlage des dazugehörigen Accounts erfolgt auf dem gleichen Weg wie für die Telefonie oben beschrieben. Zusätzlich muss jedoch bei DTMF-Übertragung noch „RTP oder Inband“ ausgewählt werden.

Die Einrichtung erfolgt über das Menü Telefoniegeräte.

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte.

- Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
- Anrufbeantworter
- Faxgerät
- Türsprechanlage

In die FRITZ!Box integriert

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

- Anrufbeantworter
- Faxfunktion

Nach der Auswahl auf weiter klicken.

Auswahl des FON-Ports (in diesem Fall ist nur FON 1 verfügbar).

1. Schließen Sie das Faxgerät an einen freien FON-Anschluss der FRITZ!Box an.
2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Faxgerät angeschlossen haben.
 - FON 1 (analog)
3. Geben Sie für das Faxgerät einen Namen ein, wie z.B. Fax Büro oder Annas Faxgerät.

Faxgerät

Auswahl des Accounts (Ortsnetzrufnummer) für das Faxgerät.

Wählen Sie aus, über welche Rufnummer das Faxgerät die Faxe versenden soll.

- 089123456789

Auswahl auf welche Accounts (Ortsnetzzurnummern) das Faxgerät reagieren soll.

Wählen Sie, ob das Faxgerät alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

- alle Anrufe annehmen
- nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:
- 089123456789 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

Nach dem Klick auf Weiter kommt man zu einer Übersicht der Einrichtung.

Das Faxgerät wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Faxgerät
Name	Faxgerät
angeschlossen an	FON 1 (analog)
Rufnummer für Faxversand	089123456789
Rufnummern für Faxempfang	089123456789

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Mit dem Klicken auf Übernehmen wird das Faxgerät in der Fritz!Box angelegt.